

# EW

C E V A  
ELEKTRONİK TERAZİ



**KULLANIM KILAVUZU**

**CEVA TARTI ALETLERİ'NİN** yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretmiş olduğu bu ürünü tercih ettiğiniz için **TEŞEKKÜR EDERİZ.**

Tartı aletinizi uzun yıllar sorunsuz kullanabilmeniz için kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz.

**UYARI:**

Maximum kapasitesi 100kg'nin altında olan tartı aletinizin üst üste toplama yapma özelliği yasal nedenlerden dolayı kullanım dışıdır.

**NOT:**

Cihazınızın arıza yapması halinde yetkisiz firmalar ve kişiler tarafından yapılacak tamir ve ayarlar cihaza ciddi zararlar verebilir. Cihazınızı garanti kapsamı dışına çıkarır.

**CEVA ELEKTRONİK TERAZİ**

## 1. TANITIM

**Ceva Elektronik Teraziler 6-15-30-60-150 kg. max. kapasiteli çift taksimatlı 24 adet plu hafızalı, kullanıcı ve müşterinin kolay görebileceği yüksek kontrastlı arkadan aydınlatmalı ağırlık, birim fiyat ve toplam tutar lcd göstergeleri ile elektriksiz ortamlarda 6 adet büyük boy pil veya 1 adet şarj edilebilir akü ile 600 saat çalışacak şekilde tasarlanmıştır.**

MODEL	KAPASİTE (MAX)	HASSAİYET
1453	6 kg	1 g - 2 g
1071	15 kg	2 g - 5 g
	30 kg	5 g- 10 g
	60 kg	10 g - 20 g
	150 kg	20 g - 50 g

## 2. GENEL KULLANIM BİLGİLERİ

### 2.1. TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazı kullanmayıp başka bir yere götüreceğimiz zaman orjinal ambalajında koruyucu köpükleri ile paketleyiniz.

### 2.2. KURULUM

Terazi kullanılmaya başlamadan önce yere paralel ve sarsıntısız bir zemine yerleştirilmelidir. Yere paralelliği sağlayabilmek için terazinin altında ayarlanabilir ayaklar kullanılmıştır bu ayaklar uygun yönde döndürülerek su terazisinin kabarcığı işaretli bölgenin ortasına getirilmelidir.

Ceva model teraziler elektrik olmayan ortamlarda 6 adet büyük pil ile veya şarj edilebilir dahili akü ile kesintisiz 600 saat çalışabilmek -tedir. (Işıklar kapalı konumdayken). Pil ile çalışan modellerde pil ile kullanmak istediğinizde terazinin altındaki kapağı söküp belirtilen şekillere göre 6 adet pili yerleştiriniz ve kapağı kapatınız. Terazinin adaptörü 220 v prize takılır, adaptörün çıkış ucu terazinin adaptör girişine takılır. Terazi pil ile çalıştırılmak istediğinde adaptör teraziye takılı olmamalıdır. Akülü cihazlarda ilk kullanımdan önce akü 12 saat şarj edilmelidir.

### 3. GÖSTERGELER VE TUŞ TAKIMI

#### 3.1. GÖSTERGELER

AĞIRLIK KG

BİRİM FİYAT TL/KG

TOPLAM FİYAT TL

SIFIR DARA	<b>0.000</b>	DENGE	<b>0.00</b>	0 DC	<b>0.00</b>
---------------	--------------	-------	-------------	---------	-------------

AĞIRLIK / KG	Tartılan ürünün kg cinsinden ağırlığı bu ekranda gösterilir.
BİRİM FİYAT TL / KG	Tartılan ürün için girilen birim fiyatı bu ekranda gösterilir.
TOPLAM TUTAR TL	Girilen birim fiyata göre tartılan ürün toplam fiyatı bu ekranda gösterilir.
DARA	Dara alınarak tartım yapıldığını işaret eder.
SIFIR	Terazinin ağırlık göstergesinin sıfırda olduğunu işaret eder.
DENGE	Terazinin ağırlık göstergesinin kararlı olduğunu işaret eder.
PİL BİTTİ	Yanıp sönen pil sembolü terazinin pillerinin veya akünün şarjının bitmek üzere olduğunu işaret eder.
DC	Ön panede yanan yeşil led terazinin dc besleme ile çalıştığını işaret eder.



┌ HAFIZA TUŞLARI ┐ ┌ PROGRAMSAL ┐ ┌ RAKAM TUŞLARI ┐  
└ TUŞLAR ┘ └ TUŞLAR ┘ └ ┘

### 3.2. 1 HAFIZA TUŞLARI

12 adet hafıza tuşlarına shift tuşu yardımı ile 1 tuşa 2 adet ürün fiyatı hafızaya kayıt edilebilir. 24 adet ürün fiyatını kaydederek ürün fiyatlarına kolay erişim sağlar.

### 3.2. 2 PROGRAMSAL TUŞLAR

**1-PROGRAM TUŞU** : Hafıza tuşlarına kayıt yapmak için kullanılır.

**2-ENTER TUŞU** : Ayarlar menüsünde herhangi bir ayarı kaydetmek için kullanılır. Ayarlar menüsüne girmek için kullanılır.

**3-IŞIK TUŞU** : Göstergelerin arka ışığını yakmak için kullanılır.

**4-AŞAĞI OK TUŞU** : Shift tuşu hafıza tuşlarında 13-24 arasındaki hafızalara ulaşmak için ve kayıt yapmak için kullanılır.

**5-M+TUŞU** : Ayarlar menüsünde sayfa atlama ve değer arttırmada ve üst üste toplama işlemi için kullanılır.

**6-MR TUŞU** : Ayarlar menüsünde değer eksiltmede kullanılır.

**7-DARA** : Platform üzerine konulan yükün dara olarak kabul edilmesi için kullanılır.

**8-SIFIR TUŞU** : Ağırlık göstergesini sıfıra getirmek için kullanılır.

### 3.2. 3 RAKAM TUŞLARI

Sıfırdan dokuza kadar olan rakam tuşları tartılacak ürünün biim fiyatının yazılması için kullanılır.

### 3.2. 4 (C) TUŞLARI

Yazılan birim fiyatı silmek için ve ayarlar menüsünden çıkıp tartım moduna dönmek için (C) tuşu kullanılır.

## 4.TERAZİNİN KULLANIMI

### 4.1. AÇILIŞ VE TEST İŞLEMİ


Terazinin sağ alt kısmında bulunan on off anahtarına basarak terazi çalıştırılır.( Terazinin her açılışında kefe boş olmalıdır. Terazinin kullanılmadığı zamanlarda kefe üzerinde yük bırakılmamalıdır.) Terazi ilk açıldığında test durumuna geçer ekrandaki tüm sekmenler iki defa yanıp söner ardından ekranda ışıkları yanar ve ağırlık göstergesinde 0.000 , birim fiyat göstergesinde 0.00 , toplam tutar göstergesinde 0.00 geldiği zaman terazi kullanıma hazırdır. Eğer test sırasında herhangi bir hata ile karşılaşırsa terazinin ağırlık error x ( hata numarası) gelir. Hata mesajlarına bakınız.

## 4.2. ÜRÜNÜN TARTILMASI

Tartılacak ürün platforma konulmadan önce ağırlık göstergesinde 0.000 olmasına dikkat edilmelidir, değil ise sıfır tuşuna basarak ağırlık göstergesi 0.000 konumuna getirilir. Daha sonra tartılacak ürün platformun üzerine konulur, denge oku yandığında ağırlık göstergesindeki ürünün ağırlığı okunur. Ağırlık göstergesinde error 5 görülmesi, tartılan ürünün ağırlığının cihazın maksimum kapasitesinin üstünde olduğunu gösterir.

## 4.3. FİYAT HESAPLAYARAK TARTIM


Bir ürün tartılırken rakam tuşları ile veya hafıza tuşları kullanılarak ürünün tutarı otomatik olarak hesaplanır. Bu işlem esnasında ağırlık göstergesinde ürünün ağırlığı, birim fiyat göstergesinde girilen birim fiyat, tutar göstergesinde tartılan ürünün toplam tutarı görülür. Tutar göstergesinde error 7 görülürse girilen fiyatın hesaplanamayacak kadar yüksek olduğunu gösterir. Birim fiyatın silinmesi için (C)tuşu kullanılır.

Altındaki hafıza tuşlarına (P 13- P 24 arasındaki) hafızalara ulaşmak için önce aşağı ok  ve ardından seçilen hafıza tuşuna basılır.

## 4.4. DARALI TARTIM

Darası alınacak cisim terazinin platformuna konulur. Ağırlık göstergesinde cismin ağırlığı okunur denge oku yandıktan sonra dara tuşuna basılır. Ağırlık göstergesi sıfırlanır dara oku yanar. Bundan sonra tartılmak istenen ürün darası alınmış cismin üzerine veya içine konulur. Ve darası alınmış ürün hariç ağırlık göstergesinde net ürün ağırlığı okunur. **NOT:** Dara tuşuna basıldığında cihaz dara almıyorsa toplam tutar göstergesinde error x mesajı görülür. Hata mesajlarına bakınız. Darayı iptal etmek için platform boşaltılır dara tuşuna basılır. Dara oku kaybolur.

## 4.5. HAFIZA TUŞLARINA BİRİM FİYATIN KAYDEDİLMESİ

24 adet birim fiyat 12 adet hafıza tuşuna kaydedilmek için kayıt yapılacak fiyat yazılır, prog tuşuna basılır. Altındaki (P13-P24 arasındaki) hafızalara ulaşmak için hafıza tuşundan önce aşağı ok  tuşuna basılır.

## 4.6. TERAZİ GÖSTERGE ARKA IŞIĞININ YAKILMASI

Terazinin göstergelerinin karanlık ortamlarda daha okunaklı görülebilmesi için göstergelerin arkadan

aydınlatma ışıkları ışık tuşuna basarak yakılır. Işıklar yakıldıktan iki saniye sonra otomatik söner. Platforma ağırlık koyulduğunda ağırlık göstergesi ışığı yanar, birim fiyat yazıldığında birim fiyat ve toplam tutar gösterge ışıkları yanar. Ağırlık alındığında otomatik olarak tüm ışıklar söner. Tekrar ışık tuşuna basılana kadar ışıklar bu şekilde yanar. Tekrar ışık tuşuna basıldığında ışıklar söner. Işıklar yanık durumdayken cihaz kapatılırsa tekrar açıldığında otomatik olarak ışıklar kapalı konumda açılır.

#### 4.7. ÜST ÜSTE TOPLAMA

Kefe üzerine ağırlık koyulur M+ tuşuna basılır ardından dara tuşuna basılır bu işlem üst üste tekrar edilebilir. Toplam ağırlığı görmek için MR tuşuna basılır tartıma devam edilecekse tekrar MR tuşuna basılır. Silmek için MR'nin ardından C tuşuna basılır.

#### 5.1. OTOMATİK KAPANMA (AUT OFF)

#### AĞIRLIK BİRİM FİYAT TUTAR FİYAT

	AĞIRLIK	BİRİM FİYAT	TUTAR FİYAT
Enter tuşuna basılı cihaz açılır. M+ tuşuna basılır.	AYAr	CEVA	CEVA
(Fabrika çıkış otomatik kapanma ayarı (off) olarak ayarlanmıştır.) Enter tuşuna basılır.	AUtoFF	oFF	oFF
M+ Tuşu ile zaman otomatik kapanma zamanı seçilir. Enter tuşuna basılarak kayıt edilir.	AUtoFF	OFF	OFF
Çıkmak için C tuşuna basılır.	AUtoFF	15 (Ayarlanan zaman dakika cinsinden)	15
C tuşuna basıldığında cihaz tartım konumuna gelir. Cihaz açıkken kullanılmadığı zaman ayarlanan süre sonunda otomatik kapanır. On tuşu ile tekrar açmak gerekir.	0.000	0.00	0.00

HATA KODU	AÇIKLAMA	AYAr	CEVA	V-1-0
	Enter tuşuna basılı cihaz açılır. Sonra M+ tuşuna 2 basılır.	Pin	eFF	
	(Fabrika çıkış otomatik kapatma ayarı (off) olarak ayarlanmıştır.) Enter tuşuna basılır.	Pin	eFF	AYAr
	M+ tuşu ile on konumuna alınır.	Pin	on	
	Enter tuşuna basılarak pin kodu belirlenir.	Pin	_____	Pin
	4 haneli şifre belirlenir.	Pin	0000	AYAr
	Enter tuşuna basılıp onaylanır. C tuşuna basılarak test yapar ve pin kodu istenir ayarlanan pin kodu girilir ve cihaz kullanımına hazır olur.	Pin	(Belirlenen pin kodu Gösterilen şekilde Küçük "o" gösterilir.)	
	Pin kodu on konumuna ayarlandığında cihaz her açılışında ve menülere girerken belirlenen şifre girilir. Şifresiz açılmek için tekrar off konumuna alınmalıdır.	0.000	0.00	0.00

## 5.2. PIN KODU AYARI

## 6. HATA MESAJLARI VE SORUN GİDERME

HATA KODU	AÇIKLAMA	SORUN GİDERME
EROR1	Kalibrasyon Hatası	Yetkili servise başvurunuz.
EROR2	Adc Hatası	Cihazı kapatın tekrar açın. Hata düzelmiyorsa servise başvurunuz.
EROR3	Başlangıç eksi sıfır aralığı Hatası	Cihazın üzerinde kefe yok iken açılırsa cihazın üzerine ketlesini koyun kapatıp açın, hata düzelmiyorsa servise başvurunuz.
EROR4	Başlangıç artı sıfır aralığı Hatası	İlk açılışa cihazın üzerinde yük varsa yükü alın. Hata düzelmiyorsa servise başvurunuz.
EROR5	Aşırı yük Hatası	Tartılmak istenen maksimum kapasitenin üzerinde, yükü alınınız.
EROR6	Sıfırlama Hatası	Sıfırlamaya çalışılan ağırlık için verilen sınırnın üzerindeyse sıfır tuşu ile sıfırlanmaz. Cihazın üzerindeki ağırlığı alınız. Eksi değerlerde ise cihazı tekrar açıp kapayın.
EROR7	Tutar Göstergesi Hatası	Hesaplanmak istenen ürün fiyatı tutar göstergesinde gösterilmeyecek kadar büyükse birim fiyatı silin tekrar fiyat girin.
EROR8	(-) dara Hatası	Ağırlık eksi (-) değerde iken dara alınmaz. Cihazı sıfır tuşu ile sıfırlayın. Düzelmiyorsa cihazı kapatıp tekrar açın.



## 7. GÖRSEL VE SESLİ UYARILAR

### 7.1. GÖRSEL UYARILAR

**7.1.1 PİL BİTTİ UYARISI:** Cihazın pili bitmeden veya akülü modellerde akünün şarjı bitmeden belli bir süre önce ağırlık birim fiyat ve toplam tutar göstergelerinin sağ alt köşelerinde pil işareti yanar,söner. Pilleri değiştiriniz veya akülü modellerde aküyü şarj ediniz.

**7.1.2. DC BESLEME UYARISI:** Cihazın ön panelinde yanan yeşil renkli ışık cihaza dc beslemenin geldiğini ve cihazın dc besleme ile çalıştığını gösterir.

### 7.2.SESLİ UYARILAR

**7.2.1 ÇİFT BİB SESİ:** Ayarlar menüsünde yapılan ayarı kaydettiğimizi belirtir.

**7.2.2 KISA BİP ARDINDAN UZUN BİP SESİ:** Hafızalara kayıt işleminin tamamlandığını belirtir.

**7.2.3 KISA BİP SESİ:** Herhangi bir tuşa basıldığında belirtir.



### TEKNİK ÖZELLİKLER:

Elektriksel Özellikler: 9 V DC adaptör, 6 v 4 ah akü, 6 V / 12Ah akü, 6 adet D tipi pil

Çalışma Sıcaklığı : 0C-40C

Metrolojik Özellikler : Tartı aleti üzerindeki plakada belirtilmiştir.

**CEVA TARTI ALETLERİ YETKİLİ SERVİSİ**

<b>İL</b>	<b>İLÇE</b>	<b>SERVİS ADI</b>	<b>TELEFON</b>	<b>ADRES</b>
ADANA	SEYHAN	ILGAZ ELEKTRONİK	0322 453 05 92	RESAT BEY İH. TÜRKKIUŞU CD. İŞIK APT. NO: 24/B
ADANA	SEYHAN	ÖZENERLER ELEKTRONİK	0322 457 64 09	KURTULUŞ İH. 64 019 SK. RAMAZANOĞLU CD. NO:35/C
AFYON	MERKEZ	ASLAN ELEKTRONİK	0272 214 76 06	CUMHURİYET İH. CEVAT AHMET PAŞA CD. NO:5/A
AFYON	MERKEZ	KAYNAR ELEKTRONİK	0272213 39 64	CUM. İH. BEKİR GÜMÜŞ CD. SELİM APT. NO:7
AKSARAY	MERKEZ	BİLÜÇÜ TİCARET	0532 739 36 59	HAMİDİYE İH. 756 SK. NO:20/A
AMASYA	MERKEZ	İNTIZAMI TARTI	0358 218 62 47	BAKIRCIAR CARŞISI TAŞHAN KARŞISI NO:10
ANKARA	MAMAK	ANEL ELEKTRONİK	0312 310 64 45	SEHİT İDRİS YILMAZ CD. NO:8/A SAİME KADIN
ANKARA	MERKEZ	AŞ İDEAL TERRAZİ	0312 310 52 80	ANAFARTALAR CD. ALTINDAĞ BEL. TİC. İHRK. NO:175
ANKARA	İSKİTLER	ORSA ELEKTRONİK	0312 384 22 55	SU GÜZELİ SK. NO:40/A
ANKARA	KEÇİÖREN	HİLAL TİCARET	0312 311 96 97	ÇİÇEKLI MAH. SELÇUK CD. NO:307/B
ANKARA	ÇANKAYA	TÜYCEL ELEKTRONİK	0312 383 37 46	AŞKPAŞA VEDAT DOLAKA CD. NO:19
ANTALYA	MERKEZ	ELMASLAR ELEKTRONİK	0242 242 67 19	MURAT PAŞA İH. TONGUÇ CAD. NO:7/4
ANTALYA	MERKEZ	TEMAS TARTI	0242 337 01 19	YENİ HAL NO:8/2
ANTALYA	ALANYA	PARLA YÜKSEL ELEKTRONİK	0242 519 01 11	HACET İH. YAYLA YOLU CD. NO:82
ANTALYA	ALANYA	KAYA TARTI	0242 322 31 40	SARAY İH. STAD CD. NO: 9
ANTALYA	MERKEZ	EFE NURİ TERRAZİ	0537 700 26 67	CUMHURİYET İH. 622 SK. NO:16
AYDIN	NAZİLLİ	CEYHAN ELEKTRONİK	0256 315 55 45	ZAFER İH. HURRİYET CD. NO:168/C
AYDIN	MERKEZ	AYDIN-İŞ TARTI ALI BALIKÇI	0256 215 25 94	1.SAN. ŞİT. TEPEÇİK TOLU NO:11/A
AYDIN	SÖKE	AYDIN-Ş TARTI HAKAN BALIKÇI	0256 518 33 02	ALBAYRAK CD. NO:77/20
BALIKESİR	MERKEZ	SARFAKLAR ELEKTRONİK	0266 244 70 72	EGE İH. DEMİRCİLER CD. NO:90
BALIKESİR	MERKEZ	ÖZAKA ELEKTRONİK	0266 243 29 54	AKINCILAR İH. ESKİ KEPSUT CD. NO:28
BALIKESİR	MERKEZ	YAVUZ KANTAROLIK	0266 241 43 38	EGE MAH. KALICI SK. NO:6
BİLECİK	BOZÜYÜK	SAYGIN TİCARET	0228 315 18 61	YENİ İH. CAMİ SK. NO:9/A
BURDUR	MERKEZ	DENGE TARTI	0248 232 63 33	KONAK İH. PAZAR CAMİ SK. NO:15
BURDUR	MERKEZ	MUSA ELEKTRONİK-2	0248 232 20 88	ÖZGÜR İH. GÜZELLEŞTİRME CD. NO:62
BURSA	MERKEZ	EMİR TERRAZİ	0224 256 61 62	ZAFER İH. ANKARA CD. NO:7
BURSA	İNEGÖL	DENGE TİCARET	0224 711 13 26	NURİ DOĞRUL CD. NO:45
BURSA	KEİMALPAŞA	OK OK BASKÜL	0224 613 10 14	ŞEVKİYEH İH. DEMİRCİLER CD. NO:44
BOLU	MERKEZ	İMESUT ELEKTRONİK	0324 212 26 00	KARAMANLI MAH. KONURALP CAD. NO:26/2
ÇANAKKALE	MERKEZ	TRUVA TARTI	0286 216 35 10	İSMETPAŞA İH. NUSRET MİYİN SK. NO:25
ÇANAKKALE	MERKEZ	SES ELEKTRONİK	0286 212 62 64	İSMETPAŞA İH. A.SAFPAŞA CD. NO:59
ÇORUM	MERKEZ	ŞAHİN BASKÜL	0364 224 01 18	GÜLABİBEY İH. F. CAKIRAK CD. NO:18
ÇORUM	MERKEZ	YIGİT BASKÜL	0543 364 74 68	ÇEPNİ İH. AKŞEMSETTİN CD. NO:3/B
ÇORUM	MERKEZ	ERCAN BASKÜL	0532 798 00 11	ÇEPNİ İH. AKŞEMSETTİN CD. NO:1
ÇORUM	OSMANCIK	FURKAN TİCARET	0364 611 87 73	ULUCAMI İH.SULTANBEYZİT CD. NO:4/A
DENİZLİ	MERKEZ	TAMI TARTI	0256 261 80 55	KALEÇİ PAMUKPAZARI NO:3
DENİZLİ	MERKEZ	GÜMÜŞ TARTI	0256 263 23 47	KEÇECİLER CD. HAVUZLU ÇRS.

## CEVA TARTI ALETLERİ YETKİLİ SERVİSİ

İL	İLÇE	SERVİS ADI	TELEFON	ADRES
DENİZLİ	SERİNHİSAR	TEKNİK ELEKTRONİK	0635 731 76 00	İSTİKLAL SK. KOYUNLAR SK. NO:1
DENİZLİ	KALE	OSAKA ELEKTRONİK	0266 671 33 59	ÇARŞI İÇİ BLOK DÜKKANLAR NO:27
DIYARBAKIR	MERKEZ	FIRAT TELEKOMÜNİKASYON	0412 234 53 65	HATBOYU CAD DOĞU YAPI KOOP A2 BLOK ALTI
DIYARBAKIR	MERKEZ	TEKSTAR ELEKTRONİK	0630 951 05 56	5 NİSAN İHH. YUSUFİSLAM CD. 820 SK. NO:47
DÜZCE	MERKEZ	TUFEKÇİOĞLU TİCARET	0380 514 36 29	GAZİANTEP CD. CENİZİ TOPEL SK.
DÜZCE	MERKEZ	DTS ELEKTRONİK	0638 644 98 96	AZİZEYE İHH. YENİ PAZAR YERİ / BLOK NO:6
DÜZCE	MERKEZ	OZ ELEKTRONİK	0380 523 26 34	NUSRETTİN İHAH. İSTİKLAL CAD. NO:20
EDİRNE	MERKEZ	DENGE ELEKTRONİK	0284 225 01 26	ELEKÇİLER SK. BİRLİK APT. ABL. NO:6
EDİRNE	KEŞAN	AKIN ELEKTRONİK	0284 714 47 11	KURTULU CAD. DINGİRDAN APT. ABL. KAT
ELAZIĞ	MERKEZ	KARMA ELEKTRONİK	0424 237 01 54	KÜLTÜR İHH. YENİYOL SK. NO:5/A
ELAZIĞ	MERKEZ	GOKO ELEKTRONİK		ÇARŞI İHH. TUFEKÇİLER SK. NO:3
ERZİNCAN	MERKEZ	YİĞİTLER ELEKTRONİK	0446 224 37 57	ERZİNCAN MERKEZ ÇARŞI 7. SK. NO:20
ERZURUM	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRONİK	0442 213 28 88	ŞERİFİFENDİ CD. NO:144
ESKİŞEHİR	MERKEZ	YAVUZ ELEKTRONİK	0222 230 60 39	GAZİ YAKUP SATAR CD. NO:60/D
ESKİŞEHİR	MERKEZ	ES ELEKTRONİK	0222 231 23 56	ATALAR CD. NO:13/A
GAZİANTEP	MERKEZ	ACAR TARTI ALETLERİ	0342 231 11 60	BELEDİYE CD. NO:11/P
GAZİANTEP	MERKEZ	GÜNTER ELEKTRONİK	0342220 57 58	İNOHÜ CD. NO. 188 ESKİ ŞAHİNBEY BEL. ALTI
GAZİANTEP	MERKEZ	KAYA TARTI	0342 324 30 47	GATEM SAN İHH. 99 NOLU CD. MARKA FİSTİKÇILAR SİT NO:5 NO6
GİRESUN	MERKEZ	MERSE PAZARLAMA	0454 216 00 73	HACİMİTHAT İHH. DERİ/İŞOĞLU SK. NO:13/A
HATAY	MERKEZ	AVCI TARTI ALETLERİ	0326 212 59 13	Y.SELİM CD. 4. SK. NO:14. ANTAKYA
HATAY	İSKENDERUN	BİLGİ ELEKTRONİK	0523 931 60 86	ÇAY İHH. RAİF PAŞA CD. NO:83
İSPARTA	MERKEZ	MUSA ELEKTRONİK	0246 223 68 12	PIRİMRAHİMET İHH. 1759 SK.
İSPARTA	MERKEZ	DENGE TARTI	0246 500 25 00	PIRİMİHMET İHH. 1759 SK. NO:8
İSTANBUL	KARTAL	BERKAND ELEKTRONİK	0216 632 24 12	TOPSELVİ İHH. CD. NO:42
İSTANBUL	K.ÇEKMECE	VİP TERAZİ BARKOD	0650 221 47 - 13	SÖĞÜTLÜ ÇEŞME İHH. FEVZİ ÇAMMAK CD. NO:46/A
İSTANBUL	MALTEPE	DEMİRKAYA ELEKTR.	0216 441 91 11	ATATÜRK CD. NO:107
İSTANBUL	PENDİK	AKCAN ELEKTRONİK	0216 491 18 46	ADNAN MENDERES BLV. NO:23
İSTANBUL	SEFAKÖY	ETES ELEKTRONİK	0212 698 44 91	İNOHU İHH. ALAĞEYİK CD. NO:80
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	YALÇINLAR TERAZİ	0216 496 66 16	HASANPAŞA CD. FATH BLV. NO:20
İSTANBUL	TUZLA	İSTANBUL TARTI SIS	0216 393 44 41	AYDINLI İHH. MAYIS SK. A1 BLOK NO:207
İSTANBUL	GÜLTEPE	YALÇINLAR ELEKTR.	0212 280 43 86	TALATPAŞA CD. DERNEK SK. NO:47
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	DERYA TİCARET	0216 398 13 38	FATH BULVARI NO:280
İSTANBUL	ESENYALI	MİZAN TİCARET	0216 392 16 32	HÜRRIYET CD. NO:50 PENDİK
İSTANBUL	EMİNOĞU	KULELİ TERAZİ	0212 522 27 45	PROF CEMİL BİRSEL CD. NO:2
İZMİR	BERGAMA	DENGE BASKUL	0232 632 08 28	MALTEPE İHH. GİRNE SK. NO:17
İZMİR	BUCA	ENES	0639 425 24 18	MENDERES İHH. 146. SK NO:46
İZMİR	BALÇOVA	EİMRE ELEKTRONİK	0232 259 23 43	İLİ SK. NO:6
İZMİR	MERKEZ	EXTENT ELEKTRONİK	0232 449 59 24	GIDA ÇARŞ. 1202 SK. NO:178/E

## CEVA TARTI ALETLERİ YETKİLİ SERVİSİ

İL	İLÇE	SERVİS ADI	TELEFON	ADRES
İZMİR	TORSALI	AYDINLAR TARTI	0232 863 41 40	PAMUKYAZI İHH. AYDIN ASF.
İZMİR	ÖDEMİŞ	DERELİ ELEKTRONİK	0232 644 21 22	AKINCILAR İHH. SAVAŞ SK. NO:12/A
K.MARAŞ	MERKEZ	UFKUN ELEKTRONİK	0344 231 43 41	MENDERES İHH. GİRNE CD.
K.MARAŞ	MERKEZ	AVAR TARTI	0344 231 44 04	MENDERES İHH. 1. SK. NO:8/A
K.MARAŞ	ELBİSTAN	UNAL ELEKTRONİK	0344 413 46 18	GÜNEŞ İHH. MALATYA CD. İHO:31/E
KARAMAN	MERKEZ	YILDIRIM ELEKTRONİK	0338 213 66 66	YENİMİNARE CD. EYRENAPT. NO:27/A
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKSU TİCARET	0370 725 11 99	KONAK ÇARŞISI NO:39
KASTAMONU	MERKEZ	SERDAR TARTI ALETLERİ	0366 214 66 80	CEBRAİL İHH.Ş. TPMİ CEMAL Ö TEPELİ SK. NO:5
KASTAMONU	MERKEZ	GÜRSES ELEKTRONİK	0366 214 42 42	MAHKEME ALTI ÇARŞISI NO:28/B
KAYSERİ	MERKEZ	KUTAY TARTI	0532 366 15 44	K.İMUSTAFAYI. SOKULLU CD.
KAYSERİ	MERKEZ	ERÇİYES ELEKTRONİK	0532 261 60 30	GEVHER NESİBE İHH. RİHTİM SK. NO:4/IC-8
KAYSERİ	MERKEZ	KEŞOĞLU TİCARET	0532 231 12 89	BANKALAR CD. NO:14/A MELİKGAZI
KAYSERİ	MERKEZ	AYDIN ELEKTRONİK	0532 330 16 25	KÜÇÜK MUSTAFA İHH. TAŞKILIÇ CD. NO:37
KIRIKKALE	MERKEZ	ÖZCAN TİCARET	0318 225 68 15	KURTULUŞ İHH. MENDERES CD. NO:86/C
KIRIKKALE	MERKEZ	ALTINOK ELEKTR.	0318 218 64 63	YENİDOĞAN İHH. 29. SK. K:1
KIRIKKALE	MERKEZ	NERGİZ AMBALAJ	0536 220 22 81	YDOĞAN İHH. ESKİ BEL BİNASI KARŞISI NO:7
KIRIKLARELİ	LÜLEBURGAZ	TEMPA TEKNİK	0266 412 96 40	KOCASINAN İHH. ÇAKIRMAK SK. NO:37
KÜTAHYA	MERKEZ	DOĞANAY TARIM	0274 224 63 46	PRİLER İHH. MEYDAN CD. NO:1
KÜTAHYA	MERKEZ	3E TEKNİK	0274 666 00 88	CEMALETTİN İHH. İMİTHATPAŞA CD. NO:115/0
KÜTAHYA	TAVSANLI	PROFİLO SERVİS	0274 612 06 16	KAYAKLI İHH. ULUCAMİH CD. NO:25
KOCAELİ	GEBZE	DEMİSAN ELEKTRONİK	0532 437 03 70	MUSTAFAPAŞA İMAM Ş. YILMAZ ARGON CAD NO:1
KOCAELİ	KARAMÜRSEL	TEK ELEKTRONİK	0262 462 46 31	H. MEHMET İHH. DK HAYRİ SAVDERT SK. NO:28/A
KOCAELİ	İZMİT	BÜRMEK TARTI SİS	0262 325 66 70	KARABAŞ İHH. İSTIKLAL CD. ÖZAPT. NO:178/A
KONYA	MERKEZ	DENGE ELEKTRONİK	0332 363 86 86	AZİZE İHH. KÖPRÜBAŞI CD. NO:1
KONYA	MERKEZ	DUYAR KALIBRASYON	0332 320 03 97	FERİTPAŞA İHH. KERKÜK CD. NO:35/A
KONYA	MERKEZ	KOBAS TARTI ALETLERİ	0332 249 38 15	FEVZİ ÇAKIRMAK İHH. AYILDIZ CD. NO:16 BÜSAMİ ORG.SAN
KONYA	SEYDİŞEHİR	TALAT TİCARET	0332 562 19 80	HACI SEYİT İHH. 204 SK.
MALATYA	MERKEZ	GOKO ELEKTRONİK	0422 326 11 96	HALEP CD. ETİBANK ARKASO NO:38
MALATYA	MERKEZ	ORBAÇ ELEKTRONİK	0422 326 11 99	DÖRTYOL HALEP CD. NO:39/B
MANİSA	MERKEZ	BAYRI ELEKTRONİK	0236 231 40 02	HÜKÜMET CD. NO:15
MANİSA	TURGUTLU	MERİÇ ELEKTRONİK	0236 313 18 07	7 EYLÜL İHH. CUMHURİYET CD.
MANİSA	AKHİSAR	KANTARCI ALPASLAN	0236 412 68 96	HACIŞAHK CD. 202 SK.
MANİSA	AKHİSAR	AS TARTI ALET	0236 413 74 74	SANAYİ SİT. 18. BLOK NO:13
MERSİN	MERKEZ	ORBAÇ ÖZDEMİR	0324 338 00 02	NUSRETİYE İHH. ÇAKIRMAK CD. NO:96/A

**CEVA TARTI ALETLERİ YETKİLİ SERVİSİ**

<b>İL</b>	<b>İLÇE</b>	<b>SERVİS ADI</b>	<b>TELEFON</b>	<b>ADRES</b>
MERSİN	MERKEZ	AKIN ELEKTRONİK	0637 378 61 64	MESUDİYE İHH. FAŞİH KAYABALI CD. NO:103
MERSİN	MERKEZ	MERİÇ ELEKTRONİK	0324 238 00 86	ÇANKAYA İHH. SOĞUKSU CD. NO:4B1B
MERSİN	TARSUS	GÜVEN ELEKTRONİK	0324 622 36 42	YEŞİL YURT İHH. 4410 SK. GÖNÜLTAŞ APT.
MERSİN	SİLİFKE	UYAR ELEKTRONİK	0324 714 63 66	SARAY İHH. K. KARABEKİR CD. NO:4
MERSİN	SİLİFKE	GURSOY ELEKTRONİK	0324 714 46 39	CAMİKEBİR İMAH. 290 SK. NO:46
MUĞLA	MERKEZ	EYLÜL TARTI	0262 214 90 42	AÇIK PAZARYERİ NO:25
MUĞLA	ORTACA	UĞUR TARTI	0262 282 47 39	CENGİZ TOPEL CD. YASEMEN SK. NO:46
MUĞLA	MİLAS	AYDIN İŞ TARTI	0262 613 06 87	HACILIVAS İHH. GÜVEÇ DEDE CD. NO:111
NEVŞEHİR	MERKEZ	DOĞANAY ELEKTRONİK	0384 212 34 11	GÜZELYURT İMAH. DAMILA SK. NO:2
NİĞDE	MERKEZ	ÖZYER TARTI	0262 214 96 87	KALE İHH. KUNT SK. NO:11
OSMANİYE	MERKEZ	KOŞAR ELEKTRONİK	0262 214 96 87	PALALI SÜLEYMAN CD. NO:115
RİZE	MERKEZ	SENTEZ ELEKTRONİK	0464 213 16 61	CUMHURİYET CD.SAHİL CAMİ KARŞISI NO:288C
SAKARYA	MERKEZ	AYDIN ELEKTRONİK	0264 282 16 28	YAYLALAR İHH. ESKİ HENDEK CD. NO:16/A
SAKARYA	MERKEZ	GUNÇAR ELEKTRONİK	0264 274 99 99	CUMHURİYET İHH. ESKİ BANKALAR CD. NO:44
SAMSUN	MERKEZ	KUTBAY TARTI	0362 231 37 82	RASATHANE İHH. HAMİDİYE SK. NO:13
SAMSUN	MERKEZ	SAMSUN ELEKTRONİK	0362 436 00 60	SAITBEY İHH. 100. YIL BLV. NO:96/B
SAMSUN	MERKEZ	GÜVEN TARTI	0362 231 21 98	HURRIYET İHH. CATAL SK. NO:12
SAMSUN	BAFRA	KADIOĞLU TİCARET	0362 643 33 80	YUN PAZARI İMAGAZALAR 5. SK. NO:12
SAMSUN	BAFRA	FİDAN ELEKTRONİK	0362 642 61 06	İSHAKI İHH. İSHAKLI CD. NO:45/A
SINOP	BOYABAT	AKBULLUT ELEKTRONİK	0368 316 81 28	YUSUF KEİMALBEY CD. ESKİ SEKERBANK YANI
SIVAS	MERKEZ	ÖZÜŞİN ELEKTRONİK	0346 221 60 26	HİKMET İŞIK CD. RECEP HANCI SK. NO:4
ŞANLIURFA	MERKEZ	DERYA ELEKTRONİK	0414 313 82 36	YENİŞEHİR İSTİKLAL CD. 238. SK NO:3
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DEMİKON ELEKTR.	0282 726 80 27	G.İ. KEİMALPAŞA İHH. ÖZTRAK CD. HATIP SK. NO:2
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TEMPA TEKNİK	0282 663 92 37	REŞADİYE İHH. MANDIRACI CD. 3. SK. NO:15/B
TOKAT	MERKEZ	DÖKEN TARTI	0366 214 20 77	ALIPAŞA İHH. G.PAŞA CD. NO:12
TOKAT	MERKEZ	SEZEN TARTI	0632 624 38 73	SOĞUKPINAR İHH. BEHZAT BLV. NO:216/C
TRABZON	MERKEZ	GÜLĞÖR ELEKTR.	0462 229 97 98	FATİH İHH. AKASYA SK. NO:10
UŞAK	MERKEZ	TAM-TER TERAZİ	0636 076 33 68	İSLICE İMAH. 2. DERE SK. NO:11
UŞAK	MERKEZ	ATILIM TARTI SİS.	0276 231 66 36	ATATÜRK İHH. H.KAYA GEDİK CD. NO:158/A
VAN	MERKEZ	ŞENER TİCARET	0432 214 11 04	ALÇEKİÇ PASAJI NO:38
YALOVA	MERKEZ	DOLUNAY ELEKTRONİK	0226 812 31 08	SÜLEYMAN BEY İHH. MİMAR ŞİMAN CD. NO:116
YOZGAT	MERKEZ	BERAT TARTI ALETLERİ	0264 212 89 96	SUNGURLU CD. ONUR İHH. NO:10
ZONGULDAK	MERKEZ	ÇELİK ELEKTRONİK	0372 262 04 64	10TEMİZ İHH. ALPARSLAN SK. NO:29/C
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	EKŞİOĞLU TİC.	0372 322 47 38	BAGLIK İHH. Ş. RİDVAN CD. NO:4
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	KURUMLAR ELEKTRONİK	0372 316 28 60	ŞEHİT RİDVAN CD. BELLEDİYE İŞHANI NO:21
KIBRIS	LEFKOŞA	BURO TEKNİK	0392 227 94 25	HASAN İÖNECİ SK. NO:EF

# CE

## AB UYGUNLUK BEYANI EU DECLARATION OF CONFORMITY

2014/31/AB yönetmeliğinde atıfta bulunan AT gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası

1783

Bu tartı altı aşağıdaki: Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.

(This weighing instrument has been designed and manufactured in accordance with the following transposed Harmonized European standards.)

Aşağıdaki özellikleri bulunan, otomatik olmayan tartı aletinin aşağıdaki yönetmelilerdeki zorunlu gerekliliklere uygun olduğunu beyan ederiz:

(We hereby declare that following non-automatic weighing instrument complies with the essential requirements of the council directive.)

-TS EN 45501 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Metrolojik Özellikler / 14.03.1987

(EN 45501 Metrological aspects of non-automatic weighing instruments)

-2014/31/EU Avrupa Birliği Konsey Direktifi Temel Gerekliliklerine,

(Directive 2014/31/EU Of The European Parliament And Of The Council)

-2004/108/EC Makine Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine,

(Electromagnetic Compatibility (EMC) Legislation: Directive 2004/108/EC)

-2006/95/EEC Alçak Gerilim Direktifi (Lvd) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak üzere

Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik,

(Low Voltage Legislation: Low Voltage Directive (LVD), 2006/95/EC)

<b>Otomatik Olmayan Tartı Aletleri</b> (Non-Automatic Weighing Instrument) Class	Sınıf (III)
<b>Tip</b> (Type)	Ceva 1453 - Ceva 1071
<b>Tip Onay Sertifikası Numarası</b> (Type-Approved Number)	1783-NAWI-001
<b>Ülke</b> (Country)	TÜRKİYE
<b>Seri Numarası</b> (Serial Number)	
<b>Üretici Firma</b> (Manufactured By)	Betsa Tartı Aletleri Elektronik Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İmza  
(Signature)

Tarih  
(Date)

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi malın satışından itibaren başlar ve 2 yıldır. (24 aydır). Tuş takımı ve akü 1 yıl garantilidir.
- 2) Malın bütün paraları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı bayii, acentası temsilciliği ithalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis eder.
- 4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5) Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile 1 yıl içinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların tamamının altıdan fazla olması, \*tamir için gereken sürenin aşılması  
\*servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı bayi, acenta temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığına belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.
- 6) Garantiden değiştirilen malın süresi satın alınan ilk malın garanti süresi kadardır. Garanti süresi yeniden başlatılamaz.
- 7) Garanti uygulamaları ve kullanım klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için sanayi ve ticaret bakanlığı tüketicinin ve rekabetin koruması Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

### GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR:

- 1) Cihazın firma ve yetkili servisler dışında müdahale edilmesi durumunda,
- 2) Cihaz üzerindeki seri nosunun ve garanti belgesinin değişikliklere uğraması durumunda,
- 3) Cihazın çalışma voltajının dışına çıkması durumunda, şebeke elektriklerindeki problemler durumunda,
- 4) Ani darbe ve maksimum çekerinden fazla yükleme yapılması durumunda,
- 5) Yanıcı aşındırıcı tahrip edici maddeler kullanılması.



T.C.  
SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI



TÜKETİCİNİN VE  
REKABETİN KORUNMASI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## İHTİYARİ GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılması, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarında düzenlenmiştir.

İthalatçı ve İthalatçı Firmanın  
Unvanı:

CEVA TARTİALETLERİ  
HÜSEYİN OKTAY

Malın

Cinsi:

Markası:

Modeli:

**Bandrol ve Seri No:**

Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

**Satıcı Firmanın**

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Telefaksı:

Fatura Tarihi ve Notu:

ELEKTRONİK TERAZİ

CEVA

1071 - 1453

-

-

2 YIL

30 İŞ GÜNÜ